Τηλεχειριστήριο για μοτέρ κουρτίνας LUXION LX-RM63

Τηλεχειριστήριο 63 καναλιών για εύκολο χειρισμό των μοτέρ κουρτινών LUXION LX-CM01 και LX-CM02.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-RM63

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ηλεκτρικές κουρτίνες
Τύπος προϊόντος	Τηλεχειριστήριο για μοτέρ κουρτίνας
Λειτουργία	Ένδειξη καναλιού, άνοιγμα, στοπ, κλείσιμο, απομνημόνευση, επιλογή καναλιού αριστερά / δεξιά
Αριθμός καναλιών	63 (1 μοτέρ ανά κανάλι)
Τάση λειτουργίας	3 V – 2 × μπαταρίες AAA
Συχνότητα RF	868 MHz
Συμβατότητα	Μοτέρ κουρτίνας LUXION LX-CM01 και LX-CM02 (μόνο προϊόντα LUXION)
Υλικό	Πλαστικό
Βαθμός προστασίας	IP20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ελέγχετε με ευκολία τις κουρτίνες LUXION μέσω των μοτέρ κουρτίνας LX-CM01 και LX-CM02.

Το προϊόν είναι συμβατό μόνο με προϊόντα LUXION και περιλαμβάνεται επίσης στα ολοκληρωμένα κιτ.

Χαρακτηριστικά

Πλήρης έλεγχος των κουρτινών από απόσταση, με ξεχωριστό κανάλι για κάθε μοτέρ.

- Λειτουργίες: ένδειξη καναλιού, άνοιγμα, στοπ, κλείσιμο, απομνημόνευση, επιλογή καναλιού αριστερά / δεξιά
- 63 κανάλια (1 μοτέρ ανά κανάλι)
- Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz
- Τροφοδοσία 3V με 2 μπαταρίες AAA
- Συμβατό με τα μοτέρ κουρτίνας LUXION LX-CM01 και LX-CM02

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου

- Ένδειξη καναλιού
- Άνοιγμα
- Στοπ
- Κλείσιμο
- Δεξιά και αριστερά (επιλογή καναλιού)
- Πλήκτρο απομνημόνευσης στο πίσω μέρος

Χειριστήρια μοτέρ

- Πλήκτρο απομνημόνευσης
- Ένδειξη LED

Σύζευξη τηλεχειριστηρίου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με το μοτέρ κουρτίνας.

- 1. Πατήστε το πλήκτρο απομνημόνευσης του μοτέρ για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει το LED, και στη συνέχεια αφήστε το.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε το κανάλι.
- 3. Αφού επιβεβαιώσετε το κανάλι, πατήστε το πλήκτρο απομνημόνευσης στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- 4. Όταν σβήσει το LED του μοτέρ, η απομνημόνευση του κωδικού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.