Κιτ ηλεκτρικής ράγας κουρτινών 7.2 m Wi-Fi με τηλεχειριστήριο LUXION

Κιτ ηλεκτρικής ράγας κουρτινών 7.2 m με μοτέρ, τηλεχειριστήριο και έλεγχο μέσω Smart Life (Wi-Fi), χωρίς hub.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Λευκό	LX-7.2TRACK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ηλεκτρικές κουρτίνες
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Κιτ ηλεκτρικής ράγας κουρτινών Wi-Fi, 7,2 m
Λειτουργία	Μηχανοκίνητο άνοιγμα / κλείσιμο κουρτινών από τηλεχειριστήριο, εφαρμογή ή διακόπτη· φωνητικός έλεγχος, προγραμματισμοί
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	0,3 A
Ισχύς	80 W
Μέγιστο φορτίο	50 kg
Ροπή	2,5 Nm
Ουδέτερος (N)	Ναι (φάση, ουδέτερος, γείωση, 2 αγωγοί κατεύθυνσης)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi, χωρίς hub· διασύνδεση 485
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS/Android)
Μήκος ράγας	700 cm (+20 cm τα άκρα)· μήκος τοίχου 722 cm
Διαστάσεις προφίλ ράγας	Πλάτος ~3 cm, ύψος ~2,5 cm

Κοπή ιμάντα	2 × μήκος ράγας + 24 cm
Κλάση μόνωσης	E
Βαθμός προστασίας	IP41
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ηλεκτρικό μοτέρ, μεταλλική ράγα, τηλεχειριστήριο, ιμάντας, αξεσουάρ (βάσεις τοίχου πωλούνται χωριστά)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο κιτ κουρτινών Luxion περιλαμβάνει ηλεκτρικό μοτέρ, μεταλλική ράγα 7 μέτρων, τηλεχειριστήριο, ιμάντα και αξεσουάρ. Ελέγχεται από το κινητό σας μέσω της εφαρμογής Smart Life.

Μπορείτε να το χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο, από την εφαρμογή στο κινητό ή με διακόπτη, όπως ο διακόπτης κουρτινών Luxion. Δεν απαιτείται hub!

Λειτουργίες: φωνητικός έλεγχος, προγραμματισμός και απομακρυσμένος έλεγχος.

Για τη στερέωση της ράγας στον τοίχο, τα αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά:

- Μονή βάση στήριξης τοίχου
- Διπλή βάση στήριξης τοίχου

Σε περίπτωση κοπής της ράγας, ο ιμάντας κόβεται σύμφωνα με τον τύπο: 2 x μήκος ράγας + 24 cm.

Χαρακτηριστικά

Πλήρες κιτ μηχανοκίνητης ράγας για κουρτίνες, με μοτέρ 80W και μεταλλική ράγα που αντέχει φορτίο έως 50 kg.

- Μήκος ράγας 700 cm (+20 cm τα άκρα), μήκος τοίχου 722 cm
- Μέγιστο φορτίο 50 kg
- Ροπή 2.5Nm
- Βαθμός προστασίας IP41
- Δεν απαιτείται hub

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Έλεγχος μέσω Wi-Fi από την εφαρμογή Smart Life σε iOS και Android, καθώς και με τηλεχειριστήριο ή διακόπτη κουρτινών.

- Εφαρμογή Smart Life (iOS/Android)
- Τηλεχειριστήριο
- Φωνητικός έλεγχος
- Προγραμματισμός
- Απομακρυσμένος έλεγχος

Δομή / εξαρτήματα

Το κιτ συναρμολογείται από τα εξαρτήματα του σχεδίου τοποθέτησης, από το μοτέρ και τη μονάδα κίνησης έως τη ράγα, τον ιμάντα και την τροχαλία άκρου.

- Μοτέρ
- Μονάδα κίνησης
- Ιμάντας
- Τροχαλία
- Βάση
- Βάση προέκτασης
- Ράγα
- Ροδάκι
- Γάντζος
- Ολισθητήρες
- Τηλεχειριστήριο
- Γάντζος προέκτασης
- Βάση οροφής
- Μονή βάση τοίχου
- Διπλή βάση τοίχου
- Στοπ (αναστολέας)

Διαστάσεις

Διαστάσεις προφίλ ράγας και μοτέρ.

- Πλάτος προφίλ: περίπου 3 cm
- Ύψος προφίλ: περίπου 2.5 cm
- Διαστάσεις μοτέρ: 72 x 51 x 300mm

καλώδιο 5 αγωγών.

- 1. Γκρι καλώδιο: κατεύθυνση αριστερά
- 2. Κόκκινο καλώδιο: φάση (220V)
- 3. Μπλε καλώδιο: ουδέτερος
- 4. Κιτρινοπράσινο καλώδιο: γείωση
- 5. Μαύρο καλώδιο: κατεύθυνση δεξιά