Κιτ ηλεκτρικής ράγας κουρτινών 3.2 m Wi-Fi με τηλεχειριστήριο LUXION

Έξυπνο κιτ ράγας κουρτινών Wi-Fi με μοτέρ, μεταλλική ράγα και τηλεχειριστήριο, με έλεγχο από Smart Life ή διακόπτη, χωρίς hub.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Λευκό	LX-3.2TRACK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ηλεκτρικές κουρτίνες
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Κιτ ηλεκτρικής ράγας για κουρτίνες 3.2 m
Λειτουργία	Τηλεχειριστήριο, εφαρμογή κινητού, διακόπτης κουρτίνας, φωνητικός έλεγχος, προγραμματισμός
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	0.3 A
Ισχύς	80 W
Μέγιστο φορτίο	55 kg
Ροπή	2.5 Nm
Κλάση μόνωσης	E
Πρωτόκολλο	Wi-Fi (χωρίς hub)
Εφαρμογή	Smart Life
Συμβατότητα	iOS / Android
Υλικό ράγας	Μέταλλο
Μήκος ράγας	300 cm (+20 cm τα άκρα)· μήκος τοίχου 322 cm
Διαστάσεις προφίλ	~3 × ~2.5 cm (πλάτος × ύψος)

Μήκος ιμάντα κατά την κοπή	2 × μήκος ράγας + 24 cm
Τοποθέτηση	Στήριγμα οροφής περιλαμβάνεται· στηρίγματα τοίχου (μονό / διπλό) πωλούνται χωριστά
Βαθμός προστασίας	IP41
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ηλεκτρικό μοτέρ, μεταλλική ράγα, τηλεχειριστήριο, ιμάντας, εξαρτήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο κιτ κουρτινών Luxion περιλαμβάνει ηλεκτρικό μοτέρ, μεταλλική ράγα 3 μέτρων, τηλεχειριστήριο, ιμάντα και εξαρτήματα. Ελέγχεται από το κινητό σας μέσω της εφαρμογής Smart Life.

Η κουρτίνα ελέγχεται με το τηλεχειριστήριο, από την εφαρμογή κινητού ή με διακόπτη, όπως ο διακόπτης κουρτινών Luxion. Δεν απαιτείται hub!

- Φωνητικός έλεγχος
- Προγραμματισμός λειτουργίας
- Απομακρυσμένος έλεγχος

Για τη στήριξη της ράγας στον τοίχο, τα εξαρτήματα στερέωσης πωλούνται ξεχωριστά:

- Μονό στήριγμα τοίχου
- Διπλό στήριγμα τοίχου

Κατά την κοπή της ράγας, το μήκος του ιμάντα υπολογίζεται με τον τύπο: 2 x μήκος ράγας + 24 cm.

Χαρακτηριστικά

Πλήρες έξυπνο κιτ με μοτέρ και μεταλλική ράγα για κουρτίνες, με σύνδεση Wi-Fi χωρίς ανάγκη για hub.

- Ηλεκτρικό μοτέρ 80W με ροπή 2.5Nm
- Μεταλλική ράγα 300 cm (+20 cm τα άκρα)
- Μέγιστο φορτίο 55 kg
- Βαθμός προστασίας IP41

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Έλεγχος από το τηλεχειριστήριο, την εφαρμογή Smart Life (iOS/Android) ή από διακόπτη κουρτινών.

- Φωνητικός έλεγχος
- Προγραμματισμός λειτουργίας
- Απομακρυσμένος έλεγχος
- Δεν απαιτείται hub

Δομή / εξαρτήματα

Το κιτ συναρμολογείται από μοτέρ, μονάδα κίνησης, ράγα με ιμάντα και πλήρες σετ εξαρτημάτων στήριξης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα εγκατάστασης.

- Μοτέρ
- Μονάδα κίνησης
- Ιμάντας
- Τροχαλία
- Στήριγμα
- Στήριγμα προέκτασης
- Ράγα
- Ράουλο
- Γάντζος
- Ολισθητήρες
- Τηλεχειριστήριο
- Γάντζος προέκτασης
- Στήριγμα οροφής
- Μονό στήριγμα τοίχου
- Διπλό στήριγμα τοίχου
- Στοπ (αναστολέας)

- Πλάτος προφίλ: ~3 cm
- Ύψος προφίλ: ~2.5 cm
- Διαστάσεις μοτέρ: 72 x 51 x 300mm
- Μήκος τοίχου: 322 cm

στήριξη στον τοίχο τα μονά ή διπλά στηρίγματα πωλούνται ξεχωριστά.

- Κατά την κοπή της ράγας: μήκος ιμάντα = 2 x μήκος ράγας + 24 cm