Κιτ ηλεκτρικής ράγας κουρτινών 5.2 m Wi-Fi με τηλεχειριστήριο LUXION

Κιτ έξυπνης ράγας κουρτινών 5.2 m με μοτέρ, τηλεχειριστήριο και έλεγχο μέσω Wi-Fi από την εφαρμογή Smart Life, χωρίς hub.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Λευκό	LX-5.2TRACK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ηλεκτρικές κουρτίνες
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Κιτ ηλεκτρικής ράγας για κουρτίνες 5.2 m
Λειτουργία	Τηλεχειριστήριο, εφαρμογή κινητού, διακόπτης κουρτίνας, φωνητικός έλεγχος, προγραμματισμός
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	0.3 A
Ισχύς	80 W
Μέγιστο φορτίο	55 kg
Ροπή	2.5 Nm
Κλάση μόνωσης	E
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται
Πρωτόκολλο	Wi-Fi (χωρίς hub)
Εφαρμογή	Smart Life
Συμβατότητα	iOS / Android
Συνδεσμολογία μοτέρ	Διασύνδεση 485· γκρι: κατεύθυνση αριστερά, κόκκινο: φάση (220 V), μπλε: ουδέτερος, κιτρινοπράσινο:

Μήκος ράγας	500 cm (+20 cm τα άκρα)· μήκος τοίχου 522 cm
Διαστάσεις προφίλ	~3 × ~2.5 cm (πλάτος × ύψος)
Διαστάσεις μοτέρ	72 × 51 × 300 mm
Μήκος ιμάντα κατά την κοπή	2 × μήκος ράγας + 24 cm
Τοποθέτηση	Στηρίγματα τοίχου (μονό / διπλό) πωλούνται χωριστά
Βαθμός προστασίας	IP41
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ηλεκτρικό μοτέρ, μεταλλική ράγα, τηλεχειριστήριο, ιμάντας, εξαρτήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο κιτ κουρτινών Luxion περιλαμβάνει ηλεκτρικό μοτέρ, μεταλλική ράγα 5 μέτρων, τηλεχειριστήριο, ιμάντα και αξεσουάρ. Ελέγχεται από το κινητό σας μέσω της εφαρμογής Smart Life.

Μπορείτε να το χειρίζεστε από το τηλεχειριστήριο, από την εφαρμογή ή από διακόπτη, όπως ο διακόπτης κουρτινών Luxion. Δεν απαιτείται hub!

Υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο, προγραμματισμό και απομακρυσμένο έλεγχο.

Για τη στερέωση της ράγας στον τοίχο, τα εξαρτήματα πωλούνται ξεχωριστά:

- Μονή βάση τοίχου
- Διπλή βάση τοίχου

Κατά την κοπή της ράγας, το μήκος του ιμάντα υπολογίζεται με τον τύπο: 2 x μήκος ράγας + 24 cm.

Χαρακτηριστικά

Πλήρες κιτ για ηλεκτρική κίνηση κουρτινών, με ισχυρό μοτέρ και μεταλλική ράγα.

- Μήκος ράγας 500 cm (+20 cm τα άκρα), μήκος τοίχου 522 cm
- Μέγιστο φορτίο 55 kg
- Μοτέρ 80W με ροπή 2.5Nm
- Βαθμός προστασίας IP41

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Χειρισμός με πολλούς τρόπους, μέσω Wi-Fi και χωρίς hub.

- Εφαρμογή Smart Life για iOS / Android
- Τηλεχειριστήριο
- Διακόπτης κουρτινών Luxion
- Φωνητικός έλεγχος
- Προγραμματισμός και απομακρυσμένος έλεγχος

Δομή / εξαρτήματα

Το διάγραμμα δείχνει τη συναρμολόγηση του συστήματος ράγας, από το μοτέρ και τη μονάδα κίνησης στο ένα άκρο έως την τελική τροχαλία στο άλλο.

- Μοτέρ
- Μονάδα κίνησης
- Ιμάντας
- Τροχαλία
- Βάση
- Βάση προέκτασης
- Ράγα
- Τελική τροχαλία (ράουλο)
- Γάντζος
- Ολισθητήρες
- Τηλεχειριστήριο
- Γάντζος προέκτασης
- Βάση οροφής
- Μονή βάση τοίχου
- Διπλή βάση τοίχου
- Στοπ

προφίλ της ράγας και διαστάσεις μοτέρ.

- Πλάτος προφίλ: ~3 cm
- Ύψος προφίλ: ~2.5 cm
- Διαστάσεις μοτέρ: 72 x 51 x 300 mm

καλώδιο 5 αγωγών.

- Θύρα διασύνδεσης 485
- 1. Γκρι καλώδιο: κατεύθυνση αριστερά
- 2. Κόκκινο καλώδιο: φάση (220V)
- 3. Μπλε καλώδιο: ουδέτερος
- 4. Κιτρινοπράσινο καλώδιο: γείωση
- 5. Μαύρο καλώδιο: κατεύθυνση δεξιά
- Κοπή ιμάντα: 2 x μήκος ράγας + 24 cm
- Βάσεις τοίχου (μονή / διπλή) πωλούνται ξεχωριστά